


## DIMENSIONI



## APPLICAZIONE



**CHIARA H4B** è una plafoniera a LED per installazione in ambienti industriali, con altezze da 5 metri a 25 metri. In funzione dell'altezza d'installazione sono previste fino a 3 ottiche diverse.

## VANTAGGI



- Ottiche con lenti in silicone ottico LSR: elevata trasparenza, resistenza alle alte temperature, antingiallimento, resistenza a oli e polveri.
- Protezione IP65
- Elevata uniformità al suolo

DESCRIZIONE	VALORE
Potenza media	<b>160W</b>
Tensione di alimentazione	<b>100÷280V AC 50/60Hz</b>
PFC	<b>≥0.99</b>
Fonte luminosa	<b>64 power LED</b>
Flusso nominale apparecchio	<b>24.064 lm</b>
Temperature colore	<b>4000K (5000K)</b>
Resa cromatica	<b>≥80</b>
Lenti	<b>Silicone</b>
Dimensioni	<b>560x560x116 mm</b>
Materiale	<b>PA6.6 / Alluminio L5754</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
Peso	<b>6,5 Kg</b>
Grado di protezione	<b>IP65</b>
Temperatura operativa	<b>-30°C +60°C</b>
Grado di resistenza IK	<b>9</b>
Umidità operativa	<b>0÷98% R</b>
Vita dell'apparecchio	<b>&gt;60.000 ore</b>



### LENTE MEDIA 80° x 80°



### LENTE LARGA 100° x 100°



### LENTE EXTRA-LARGA 120° x 120°



## FIXING METHOD

**CHIARA H4B** è un apparecchio per illuminazione, idoneo all'uso interno o sotto tettoia, installabile a parete o soffitto; in aderenza o sospeso; in posizione orizzontale o inclinata; ad un'altezza compresa tra 5 m e 25 m dal suolo; in posizione raggiungibile solo da personale tecnico abilitato. Per installare l'apparecchio **CHIARA H4B** sono sostanzialmente previste le seguenti soluzioni.

### APPESO CON CATENE O CAVI

Per appendere l'apparecchio **CHIARA H4B** tramite catenelle o cavi utilizzare i due fori posti nella parte alta della staffa, inserendo in ognuno un golfare M6 fissato con dado autobloccante.

### APPESO A BLINDOSBARRA

Per sospendere l'apparecchio **CHIARA H4B** alla blindosbarra è necessario dotarsi di 2 ganci forniti dal costruttore della blindo, idonei all'uso, da fissare alla staffa (Fig. 1).

### APPESO A TRAVE O ALTRO SUPPORTO MEDIANTE CONTRASTAFFA CORTA (50mm) ORIENTABILE

Per fissare l'apparecchio **CHIARA H4B** ad una trave o supporto perforabile, utilizzare la controstaffa CORTA (fig.2)

### FISSATO A TRAVE O ALTRO SUPPORTO MEDIANTE CONTROSTAFFA CORTA ORIENTABILE

Per fissare l'apparecchio **CHIARA H4B** ad una trave o altro supporto perforabile ed avere la possibilità di orientarlo sul piano orizzontale, utilizzare la controstaffa corta (fig.2) che deve essere sempre abbinata alla staffa standard (fig.1).

### FISSATO A PARETE VERTICALE, MEDIANTE CONTROSTAFFA LUNGA (300 mm) ORIENTABILE

Per fissare l'apparecchio **CHIARA H4B** ad una parete verticale o inclinata, o per distanziarlo da un soffitto o da un altro supporto orizzontale, utilizzare la controstaffa lunga (fig.3)

### APPESO A SOFFITTO, PARETE VERTICALE O INCLINATA O ALTRO SUPPORTO MEDIANTE APPENDINO

Per installazioni sospese che, richiedono anche un risultato estetico oltre che tecnico, si consiglia di utilizzare l'accessorio APPENDINO, fornito separatamente. L'appendino permette di sospendere l'apparecchio **CHIARA H4B** fissandolo al soffitto o travi inclinate di qualsiasi forma.



Fig. 1 - Staffa standard



Fig. 2 - Controstaffa corta



Fig. 3 - Controstaffa lunga

### ACCESSORI OPZIONALI

- CONTROSTAFFA CORTA
- CONTROSTAFFA LUNGA
- STAFFA APPENDINO

**CHIARA H4B** è la versione base di **CHIARA H4**, se cerchi un prodotto più performante, consulta il data sheet di **CHIARA H4BD**.

**CHIARA H4B** può essere predisposta per la funzione DALI e la funzione EMERGENZA.

### PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

LUXLED SRL – Milano (MI) - mail: info@luxled.it - ph. +39 030 8081060